

## **Порядок установки планового обновления конфигурации**

### **ПО «Галион» № 543**

### **ОБЯЗАТЕЛЬНО!**

Сделайте резервную копию платформы с базой данных (по умолчанию папка C:\gtrade).

Обновление необходимо ставить на персональный компьютер с физически подключённым монитором разрешения не ниже 1280x1024

Библиотеку ShtrihM.dll необходимо заменять только для России!

1. Сохраните архив "Plan-543.zip" на вашем компьютере и разархивируйте его.
2. Если у вас запущен СОД, необходимо в панели задач пуск по правой кнопке мыши на ярлыке СОДа сначала "остановить" его, а затем "выгрузить".
3. Из папки SOD (будет распакована из архива) скопируйте файл SODEgais.exe в папку C:\gtrade\SOD (либо туда, где установлен СОД).
4. Закройте платформу Галион (если она открыта).
5. Скопируйте все файлы из папки Eхе (она будет распакована из архива) в папку установки программы Галион (по умолчанию это C:\gtrade) с заменой существующего файла.
6. Скопируйте все файлы из папки Engine (будет распакована из архива) в папку установки программы Галион с заменой существующих файлов.
7. Для всех компьютеров, где установлена платформа Галион, повторите пункты 3-6.
8. На компьютере, где сохраняли обновление, запустите программу Галион.

**НАПОМИНАЕМ: ПРОГРАММА ГАЛИОН ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАКРЫТА НА ДРУГИХ КОМПЬЮТЕРАХ.**

9. Откройте конфигуратор: "Конфигурация" -> "Конфигуратор".
10. Выберите пункт меню "Конфигурация" -> "Загрузить пакет обновлений".
11. Выберите пакет обновлений "Plan-543.gup" (распакован из архива) и загрузите его (нажать кнопку "Загрузить").
12. По окончании процесса загрузки нажмите на кнопку "ОК".
13. По завершении загрузки, закройте форму обновлений.
14. Закройте Конфигуратор: "Конфигурация" -> "Заккрыть конфигуратор". Закройте программу.
15. Если Вы планируете заниматься реализацией маркированной продукции, Вам необходимо перевести сканер штрих-кода в режим виртуального СОМ-порта и внести соответствующие изменения в настройках оборудования ПО "Галион".