



Порядок установки планового обновления конфигурации ПО «Галион» № 547

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Сделайте резервную копию платформы с базой данных (по умолчанию папка C:\gtrade).

Обновление необходимо ставить на персональный компьютер с физически подключённым монитором разрешения не ниже 1280x1024.

1. Сохраните архив "Plan-547.zip" на вашем компьютере и разархивируйте его.
2. Если у вас запущен СОД, необходимо в панели задач «Пуск», по правой кнопке мыши на ярлыке СОДа, сначала "остановить" его, а затем "выгрузить".
3. Из папки Utils (будет распакована из архива) скопируйте файл SODEgais.exe в папку C:\gtrade\SOD (либо туда, где установлен СОД).
4. Если у вас запущен Внешний менеджер печати, необходимо "Остановить обработку заданий печати", а затем нажать "Выгрузить".
5. Из папки Utils (будет распакована из архива) скопируйте файл GPrintService.exe в папку C:\gtrade (либо туда, где установлена программа Галион).
6. Закройте платформу Галион (если она открыта).
7. Скопируйте все файлы из папки Exe (она будет распакована из архива) в папку установки программы Галион (по умолчанию это C:\gtrade) с заменой существующих файлов.
8. Скопируйте все файлы из папки Engine (будет распакована из архива) в папку установки программы Галион с заменой существующих файлов.
9. **ДЛЯ ВСЕХ КОМПЬЮТЕРОВ**, где установлена платформа Галион, повторите пункты 6-8.
10. На компьютере, где сохраняли обновление, запустите программу Галион.
НАПОМИНАЕМ: ПРОГРАММА ГАЛИОН ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАКРЫТА НА ДРУГИХ КОМПЬЮТЕРАХ.
11. Откройте конфигуратор: "Конфигурация" -> "Конфигуратор".
12. Выберите пункт меню "Конфигурация" -> "Загрузить пакет обновлений".
13. Выберите пакет обновлений "Plan-547.gup" (распакован из архива) и загрузите его (нажать кнопку "Загрузить").

ВНИМАНИЕ! При загрузке, а также при установке пакета обновления, будут появляться служебные сообщения, необходимо каждый раз нажимать "ОК" (всего 4 сообщения).



14. По окончании процесса загрузки нажмите на кнопку "ОК".
15. По завершении загрузки, закройте форму обновлений.
16. Закройте Конфигуратор: "Конфигурация" -> "Заккрыть конфигуратор". Закройте программу.
17. **ВАЖНО!** Для конфигурации «Кабаре» необходимо загрузить новую печатную форму счета: в Настройках системы/Настройка кабаре/Дополнительные настройки нажать «Редактировать форму счета».
18. **ВНИМАНИЕ!** Если Вы планируете заниматься реализацией маркированной продукции, Вам необходимо перевести сканер штрих-кода в режим виртуального СОМ-порта и внести соответствующие изменения в настройках оборудования ПО "Галион".